

Einphasen - Wechselstrommotoren
mit Betriebskondensator

| 2p = 4 | | 50 Hz | | | | | 1.500 1/min. | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| Leistung kW | Typ | Drehzahl 1/min. | Wirkungs- grad n% | Leistungs- faktor cos φ | Nennstrom bei 400 V A | Anzugs- moment Ma / Mn | Kondensator | | Gewicht kg | |
| | | | | | | | Kapazität μF | Spannung V | | |
| 0,06 | 6AZC 56A-4 | 1.380 | 50,0 | 0,96 | 0,57 | 0,60 | 3,0 | 450 | 3,0 | |
| 0,09 | 6AZC 56B-4 | 1.370 | 50,0 | 0,95 | 0,86 | 0,60 | 4,0 | 450 | 3,3 | |
| 0,12 | 6AZC 63A-4 | 1.400 | 56,0 | 0,97 | 1,20 | 0,70 | 6,0 | 450 | 4,1 | |
| 0,18 | 6AZC 63B-4 | 1.400 | 57,0 | 0,97 | 1,60 | 0,65 | 8,0 | 450 | 4,6 | |
| 0,25 | 5AZC 71A-4 | 1.320 | 55,0 | 0,95 | 1,80 | 0,65 | 8,0 | 450 | 5,9 | |
| 0,37 | 5AZC 71B-4 | 1.350 | 60,0 | 0,96 | 2,60 | 0,75 | 14,0 | 450 | 7,6 | |
| 0,55 | 5AZC 80A-4 | 1.390 | 65,0 | 0,92 | 4,10 | 0,65 | 20,0 | 450 | 10,5 | |
| 0,75 | 5AZC 80B-4 | 1.370 | 70,0 | 0,90 | 5,10 | 0,60 | 25,0 | 450 | 11,3 | |
| 1,1 | 5AZC 90SB-4 | 1.430 | 67,0 | 0,95 | 7,50 | 0,60 | 20,0+25,0 | 450 | 14,2 | |
| 1,5 | 5AZC 90LB-4 | 1.420 | 70,0 | 0,93 | 10,00 | 0,50 | 2 x 25,0 | 450 | 17,9 | |
| 2,2 | 5AZC 100LD-4 | 1.420 | 77,0 | 0,95 | 13,50 | 0,40 | 2 x 25,0 | 450 | 26,9 | |

Die Lage des Klemmkastens ist in Normausführung oben.
Klemmkasten rechts oder links auf Anfrage.